

# Skarvskåp T1/18B



*Skarvskåp T1/18B för fiberoptiska accessnät*

Skarvskåp T1/18B är ett väggmonterat skåp för skarvning av fiberoptiska kablar och blåsfiber system. Skarvskåp T1/18B ligger i framkant vad gäller behovet av nya flexibla lösningar för FTTH-nät.

Skarvskåp T1/18B tillgodoser behovet för en kompakt och användarvänlig distributions box inom FTTH. Kablar och mikrodukt tas in i underkant av skåpet, dubbelhål i botten ger möjlighet att lägga fiber i obruten slinga.

Skarvskåp T1/18B är utrustat med ett låsbart lock och tätning. Vidare rymmer kabelgenomföringen upp till 18 mikrorör eller mikrokablar.

Fästplå används när man önskar ta ned eller ut (ur tex ett markskåp) en T1/18B. Med nyckelhålsfästen på utsidan blir detta en enkel operation.

- » Lämplig för blåsfiber och mikrokablar
- » Kompakta yttermått
- » Flexibel anslutning av kabel och mikrorör
- » Snabb och enkel fiber-skarvning
- » Låsbar

**Kapacitet:**

36 fiber motsvarande 18 abonnent anslutningar med mikrodukt eller mikrokabel max  $\varnothing$  5.5mm

**Montering:**

På vägg inomhus eller i markskåp med eller utan fästplåt

**Dimensioner:**

Höjd: 285 mm  
Bredd: 145 mm  
Djup: 70 mm

**Material:**

Pulverlackerad stålplåt

**Vikt:**

2,1kg

**Arbetsinstruktion:**

719 990 31  
Skarvskåp T1/18B

**Skarvskåp T1/18B**

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning
11 470 160	50 604 28	NBHA 101 10	Skarvskåp T1/18B (multigenomföring nedåt)



Fästplåt Skarvskåp T1  
Art nr. 114 082 62  
E-nr. 50 562 15